

**GRUP ELECTROGEN CU CARCASA
MODEL KJV650
Putere în regim de rezervă 650 kVA (520 kW)
Putere în regim continuu 590 kVA (472 kW)**

* În regimul de lucru de rezervă generatorul poate funcționa la putere maximă fără suprasarcini timp de 500 ore pe an.

** În regimul de lucru continuu generatorul poate funcționa fără oprire, acceptând suprasarcini de maxim 10% pe parcursul unei ore în decurs de 12 ore de funcționare.



Caracteristici tehnice	
Motor VOLVO (Suedia)	TAD1642GE
Capacitate cilindrică	16120 cm ³
Raport de compresie	16.5:1
Alezaj/Cursă	144/165 mm
Putere maximă continuă la volanță	536 kWm
Turația motorului(reglaj electronic)	1.500 rpm
Tip aspirație	Turbo
Capacitate baie ulei	42 litri
Răcire motor	Apă
Capacitate totală circuit răcire	60 litri
Tensiune de alimentare cc.	24 V
Consum carburant:	
50% sarcină max.	59 l/h
75% sarcină max.	89 l/h
100% sarcină max.	120 l/h
Generator Sincro (Italia)/Stamford(UK)	
Tensiune nominală	230/400 V
Putere maximă (50 Hz)	650 kVA
Tip conexiune	Stea
Număr de conductoare	12
Clasa de izolație	H
Reglajul tensiunii și frecvenței de ieșire	Electronic
Stabilitatea tensiunii și frecvenței de ieșire %	+/- 1
Clasă de protecție	IP23
Gabarit:	
Lățime	1700 mm
Lungime	4900 mm
Înălțime	2850 mm
Greutate fără lichide	5080 kg
Capacitate rezervor carburant	1060 litri
Nivel zgomot la 7m	74 dB(A)

Avantaje:

- Carcasă vopsită electrostatic și anticoroziv care asigură insonorizarea și protecția generatorului la intemperii
- Panou de comandă ușor de citit și utilizat
- Regulator electronic de tensiune ce asigură stabilitatea tensiunii de ieșire în limitele a ±1% la sarcină constantă
- Motor în 1500rpm și alternator sincron fără perii
- Acces ușor la motor și alternator pentru service
- Toba de eșapament montată în carcasă pentru atenuarea eficientă a zgomotului
- Încălzitor termostatat pentru pornire la -25°C
- Inele de ridicare pentru o manevrare facilă



Panoul de comandă D500 Lite:

- Pornirea și oprirea grupului electrogen (în mod automat sau manual)
- Monitorizarea funcționării și a parametrilor de ieșire
- Oprirea grupului în cazul apariției unei condiții critice
- Permite monitorizarea și controlul de la distanță a generatorului, inclusiv pornirea și oprirea sa
- Capabil să trimită mesaje SMS în cazul unei avarii
- Permite programarea de autoteste cu funcționare în gol sau în sarcină.